

YESLY

Relè multifunzione Bluetooth



Relè multifunzione Bluetooth con 2 canali di uscita. Versatile e adatto a qualsiasi applicazione.

Il relè multifunzione tipo 13.72 è il dispositivo fondamentale per la gestione del sistema Yesly. Rappresenta la naturale evoluzione del tradizionale relè passo-passo e, grazie a una flessibilità applicativa senza precedenti, può svolgere una varietà di funzioni. Permette di accendere/spengere le luci, azionare le tapparelle, le tende elettriche e molto altro.



Accensione e spegnimento ON / OFF



Funzioni temporizzate



Controllo tende/ tapparelle elettriche



Tipo 13.72.8.230.B000 - BIANCO



Tipo 13.72.8.230.B002 - GRIGIO ANTRACITE

- 2 canali indipendenti e programmabili
- 21 funzioni selezionabili¹
- 2 uscite con contatti NO da 6 A - 230 V AC
- Carico lampada: 200 W 230 VAC
- 2 ingressi per pulsanti cablati (uno per canale). È possibile collegare al max 5 pulsanti luminosi
- Gestione fino a 8 scenari
- Programmabile con Smartphone Android o iOS
- Tensione di alimentazione 230 V AC (50/60Hz)
- Connessione protetta con crittografia a 128 bit
- Compatibile con i più importanti sistemi civili²

¹ 21 funzioni selezionabili

- Relè monostabile
- Relè ad impulsi
- Monostabile temporizzato
- Intermittenza asimmetrica inizio ON con segnale di comando
- Intervallo istantaneo con il segnale di comando
- Luce scale temporizzato riarmabile
- Luce scale temporizzato + Pulizia scale
- Temporizzatore luce scale con preavviso di spegnimento + Pulizia scale
- Temporizzatore luce scale con preavviso di spegnimento
- Relè a impulsi temporizzato
- Relè a impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento
- Comando tapparelle
- Comando ventilatore bagno + luce
- Comando campanello + luce
- 7 sequenze ad impulsi

Schema di collegamento 13.72

