

Il Kit amplificatore cellulare Smart-2100 è stato progettato per risolvere i problemi di copertura del segnale telefonico all'interno di piccole aree come: locali di abitazioni, uffici, sale riunioni, negozi, ecc..

- Costruito con tecnologia Intelligent Radio System®
- Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne
- Controllo automatico del guadagno
- Possibilità di attenuare manualmente il segnale
- Antenna esterna a pannello
- Antenna interna a pannello
- Kit completo di alimentatore, cavi di collegamento e staffe di fissaggio



Dati tecnici			
Articolo	SMART-2100		
Codice	M55110035		
Frequenza	Uplink Downlink	1920÷1980 2110÷2170	MHz MHz
Potenza in uscita max		15	dBm
Guadagno		65	dB
Controllo Automatico Guadagno		> 20	dB
Figura di Rumore		≤ 5	dB
Potenza ingresso max		< - 25	dBm
Impedenza		50	Ω
Connettori		N	
Alimentazione		6	Vcc
Dimensioni		84x115x50	mm
Antenna interna	Frequenza Guadagno Apertura	800÷2170 7÷10 70	MHz dB °
Antenna esterna	Frequenza Guadagno Apertura	1710÷2170 7÷10 70	MHz dB °

Contenuto del kit:

- 1 amplificatore 2100MHz
- 1 alimentatore
- 1 antenna esterna a pannello
- 1 antenna interna pannello
- 1 cavo coassiale intestato N-SMA (10m)
- 1 cavo coassiale intestato N-N (5m)
- 1 raccordo N-SMA
- Staffa di fissaggio a muro dell'amplificatore
- 4 viti e 4 tasselli per il fissaggio della staffa
- 1 manuale d'istruzioni