



Apparecchi da parete: Kit By-alarm 64 zone + gateway IP e GSM

OK01703.02

Apparecchi da parete / Sistemi / By-alarm

Kit By-alarm 64 zone + gateway IP e GSM

Kit By-alarm, conforme alla norma EN 50131 – grado 2, con centrale a 8 ingressi locali per impianto base. Già preconfigurato per 6 zone, estendibili a 64 attraverso i moduli di espansione, contiene: 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703, 1 tastiera con display 01705, 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721, 1 gateway antintrusione 01712.1, 2 rivelatori tenda a parete 01722, 1 comunicatore GSM Dual Band 01706, 4 contatti magnetici da incasso 01820, 1 sirena da esterno 01715



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit



01722 - By-alarm rivelatore tenda a parete



01706 - By-alarm comunicatore GSM Dual Band



01703 - By-alarm centr. controllo 64 zone 230V~



01705 - By-alarm tastiera con display



01721 - By-alarm rivelatore antistrisc. parete



01715 - By-alarm sirena da esterno



01712.1 - Gateway antintrusione By-alarm



01820 - By-alarm contatto magnetico da incasso

Software

- [SW_By-alarmManager-IT_REL-02.01_20201127.zip](#)



Dati tecnici

- **Gruppo:** sistemi di allarme, di chiamata di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Centralina di allarme per sistema di rilevamento delle intrusioni
- **Numero di gruppi di segnalazione:** 64
- **Selettore integrato:** No
- **Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:** 2
- **Memoria di eventi:** Sì
- **Tensione d'esercizio:** 230 v
- **Adatto a bus:** Sì
- **Collegamento radio:** Sì
- **Con alimentatore:** Sì
- **Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:** Sì
- **Interfaccia esterna:** Sì
- **Altezza:** 353 mm
- **Larghezza:** 325 mm
- **Profondità:** 126 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352 6 18275
Codice 8007352618275
Qtà 1 NR
Dim. 42,2x36,2x26,5 [cm]
Peso 9.200 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).