

## Alimentatori

# PSU2032



Alimentatore **20V 3,2A con connettore F maschio** senza inseritore DC; ideale per alimentare il multiswitch **SCD2-5416** quando i decoder non riescono a sostenere il carico sulla derivata.

**Protetto da sovraccarichi** per garantire la perfetta efficienza dell'impianto.

Quando questo alimentatore è inserito nella porta **DC-IN**, i multiswitch SCD2-5416 e SCD2-5816 sono **interamente alimentati da questo PSU** e la tensione viene distribuita sulle linee passanti per alimentare eventuali amplificatori e LNB presenti sull'impianto. Viene utilizzato per alimentare il multiswitch **quando i decoder non riescono a sostenere il carico sulla derivata.**

### Caratteristiche

- Alimentatore 20V 3,2A su connettore F
- **Spina di alimentazione rimovibile**, è quindi possibile sostituirlo con un cavo con spina standard Inglese
- Con l'adattatore **PC8338** è possibile convertire la spina Europea in spina Inglese
- Classe di isolamento **II**
- Dimensioni compatte

PSU2032		
Codice Fracarro		287423
Tensione di uscita	V	20
Corrente di uscita	mA	3200
Tensione di alimentazione	V, Hz	100-240, 50-60
Isolamento	Classe	II
Connettore	tipo	F
Polarità	pol	interno positivo, esterno negativo
Dimensioni	mm	140 x 55 x 35
Temperatura di lavoro	°C	-10 - +55

Codice	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso unitario	Peso totale
			pezzi	mm	kg	kg
287423	PSU2032	Singolo	1	225 x 95 x 60	0,490	0,501

PSU2032 utilizzato per alimentare il multiswitch **SCD2-5416** quando i decoder non riescono a sostenere il carico sulla derivata



Impianto TV+SAT SCR Multiswitch SCD2-5416

