

FLOOR LED 3W

Mini faretto da incasso 3W - 700mA IP64
Mini recessed downlight 3W - 700mA IP64

Materiale / Material:

- Alluminio
Aluminium

Non incluso / Not included:



- Set converter e cablaggio
Converter and cabling
- Cassaforma ø32 h60mm
Formwork ø32 h60mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Corrente costante: 700mA
Constant current: 700mA

Note tecniche / Note tecniche:

- Distanza massima dal driver: 5MT
Max distance from driver: 5MT



Codice Code	Potenza Power	Lumen	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Ampere (mA) Ampere (mA)	PKG
FLOORLED3W/BC	3W	200	3000°K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BF	3W	220	6400°K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BN	3W	210	4000°K	>80Ra	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100
FLOORLED3W/BL	3W	160	-	-	60°	IP 64	silver / silver	150 cm + JST	700mA	10/100

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	Potenza Power	IP	Faretti Collegabili Downlights connectable	INPUT Imput	L.CAVO IN L.CABLE IN	OUTPUT OUTPUT	L.CAVO OUT L.CABLE OUT	PKG
KITLED2/700	Set alimentazione completo 230V-700mA con connessione JST in serie / Complete SET power supply 230V - 700mA with series JST connection	8W	IP 20	Min 1 - Max 2	200-240V	150cm + spina	700mA	Cm10 + JST x1-2	1/1
KITLED6/700	Set alimentazione completo 230V-700mA con connessione JST in serie / Complete SET power supply 230V - 700mA with series JST connection	20W	IP 20	Min 4 - Max 6	200-240V	150cm + spina	700mA	Cm10 + JST x1-2	1/1
CASSFLOOR/1-3W	Cassaforma optional / Optional formwork	-	-	-	-	-	-	-	1/1

Sicurezza / Sicurezza:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici