

Unità di comando e di segnalazione Ø 16

Harmony® XB6 con ghiera in plastica
Corpi completi per lampade spia

Da associare alle teste:
ved. pag. da 1/14 a 1/26

1



ZB6 EB0B



ZB6 E0B



ZB6 EB0A



ZB6 E0B



ZB6 E0B



ZB6 E0A

Corpi completi per lampade spia (sorgente luminosa)

Descrizione	Tensione di alimentazione V	Vend. per quantità indivisibile	Colore della sorgente luminosa	Riferimento unitario	Peso kg
Collegamento Faston (montaggio diretto nella testa)					
LED integrato (1)	~ 12...24	5	Bianco	ZB6 EB1B	0,003
			Verde	ZB6 EB3B	0,003
			Rosso	ZB6 EB4B	0,003
			Giallo	ZB6 EB5B	0,003
			Blu	ZB6 EB6B	0,003
			Arancione	ZB6 EB8B	0,003
	~ 48...120	5	Bianco	ZB6 EG1B	0,003
			Verde	ZB6 EG3B	0,003
			Rosso	ZB6 EG4B	0,003
			Giallo	ZB6 EG5B	0,003
			Blu	ZB6 EG6B	0,003
			Arancione	ZB6 EG8B	0,003
	~ 230...240	5	Bianco	ZB6 EM1B	0,003
			Verde	ZB6 EM3B	0,003
			Rosso	ZB6 EM4B	0,003
			Giallo	ZB6 EM5B	0,003
			Blu	ZB6 EM6B	0,003
			Arancione	ZB6 EM8B	0,003
Con riduttore di tensione per lampadina neon 95 V T1 1/4 non fornita (2) (3)	~ 120	5	–	ZB6 EG0B	0,003
	~ 230	5	–	ZB6 EM0B	0,003
Alimentazione diretta per lampadina ad incandescenza 0,6 W max T1 1/4 non fornita (2)	~ ≤ 24	5	–	ZB6 EH0B	0,003

Collegamento per circuito stampato (montaggio su base, vedere pagina 1/27)

Descrizione	Tensione di alimentazione V	Vend. per quantità indivisibile	Colore della sorgente luminosa	Riferimento unitario	Peso kg
LED integrato (1)	~ 12...24	5	Bianco	ZB6 EB1A	0,003
			Verde	ZB6 EB3A	0,003
			Rosso	ZB6 EB4A	0,003
			Giallo	ZB6 EB5A	0,003
			Blu	ZB6 EB6A	0,003
			Arancione	ZB6 EB8A	0,003
Alimentazione diretta per lampadina ad incandescenza 0,6W max T1 1/4 non fornito (2)	~ 3...24	5	–	ZB6 EH0A	0,003

Elementi di contatti sciolti

Materiale dei contatti	Impiego per base	Tipo di contatti		Vend. per quantità indivisibile	Riferimento unitario	Peso kg
		"NO"	"NC"			
Lega d'argento	Faston	1	–	10	ZB6 E1B	0,004
		–	1	10	ZB6 E2B	0,004
	Circuito stampato ZB6 Y011	1	–	10	ZB6 E1A	0,004
		–	1	10	ZB6 E2A	0,004
Dorati	Faston	1	–	10	ZB6 E1E	0,004
		–	1	10	ZB6 E2E	0,004
	Circuito stampato ZB6 Y011	1	–	10	ZB6 E1D	0,004
		–	1	10	ZB6 E2D	0,004

(1) Il colore del LED deve essere identico a quello della gemma montata sulla testa.

(2) Lampadine da ordinare a parte (vedere pagina 1/37).

(3) Le lampadine neon devono essere utilizzate esclusivamente con gemme di colore rosso, giallo o bianco.