

Partitori e derivatori

Componenti per la distribuzione a morsetto

47-862MHz

Partitori con contenitore in metallo completamente schermato con morsetti a vite. Disponibili in versioni a 2, 3 e 4 uscite.



PARTITORI

Articolo	Codice	N. uscite	Attenuazione dB		Installazione	Confezione pz
			fra ingresso e uscita	fra due uscite		
PP12	220370	2	4	18	da incasso	10
PP13	220376	3	6	15	da incasso	10
PP14	220390	4	7	10	da incasso	10
PP12DC(1)	220375	2	4	18	da incasso	10
PP14DC(1)	220392	4	8	10	da incasso	10
IP2(1)	220322	2	4	18	volante	10

(1) Con passaggio della c.c. fra ingresso e una delle uscite.

Componenti per la distribuzione a morsetto

47-862MHz

Derivatori utilizzabili su linea passante e come terminale di linea, questi dispositivi hanno il contenitore in metallo con morsetti a vite per una completa schermatura. Sono disponibili con 1 ingresso - 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate. Confezione 10 pz.



DERIVATORI A 1-2-4 VIE

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		Attenuazione della derivata dB				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata
		min	max	Bande				Bande				
				I	III	IV	V	I	III	IV	V	
CD11	220660	0,8	1,1	10	10	10	10	—	—	—	—	1,2

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		Attenuazione della derivata dB				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata
		min	max	Bande				Bande				
				I	III	IV	V	I	III	IV	V	
CD12	220670	1,3	1,8	11	11	10	10	21	21	19	19	1,4
CD142	220652	0,6	1,1	15	15	14	14	28	27	26	25	1,2

Articolo	Codice	Attenuazione di passaggio dB		Attenuazione della derivata dB				Separazione tra due derivate dB				R.O.S. entrata
		min	max	Bande				Bande				
				I	III	IV	V	I	III	IV	V	
CD144	220654	0,8	2,8	16	16	15	15	13/21	16/27	18/35	18/40	1,5